

Špičková kvalita zvuku a sofistikovaný design na základě bohatých zkušeností společnosti Yamaha a koncepce špičkových modelů.
 HiFi receiver pro vychutnání excelentního zvuku.



- Špičková kvalita zvuku Yamaha, tvořená bohatými zkušenostmi, tradicí a vysokou technologickou odborností
 - (Tradiční přirozený zvukový koncept/konstrukce špičkové kvality zvuku/2 x 100 W výstupy s vysokým výkonem)
- 40 předvoleb AM/FM stanic
- Jednoduchý a sofistikovaný design
- Volič reproduktoru a konektory reproduktorů pro dva systémy
- Jednoduché dálkové ovládání
- Konektor pro sluchátka

Hlavní specifikace

[SEKCE AUDIO]		
Maximální výkon	(4 ohmy, 1 kHz, 0.7 % THD)	140 W + 140 W
Jmenovitý výstupní výkon	(8 ohmů, 40 Hz–20 kHz, 0.2% THD)	100 W + 100 W
Maximální výkon (JEITA)	(8 ohmů, 1 kHz, 10% THD)	140 W + 140 W
Dynamický výkon na kanál	(8/6/4/2 ohmů)	125 W/150 W/165 W/ 180 W
Vstupní citlivost/Impedance	CD apod.	500 mV / 47 k-ohmů
Frekvenční odezva	CD, apod. (20 Hz–20 kHz / 10 Hz–75 kHz)	0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB
Celkové harmonické zkreslení (20 Hz–20 kHz)	CD, apod. do výstupu reproduktoru	0.2% (50 W / 8 ohmů)
Odstup signálu od šumu (IHF-A Sít)	CD, apod. (500 mV, vstup zkrácen)	100 dB

[TUNER (FM/AM)]

50 dB citlivost pro nerušený příjem	(IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono)	3 µV (20.8 dBf)
Odstup signálu od šumu	(Mono / Stereo)	72 dB / 70 dB

[ZÁKLADNÍ ÚDAJE]

Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu		0.5 W
Rozměry	(š x v x h)	435 x 141 x 322 mm
Hmotnost		6.7 kg



Dostupný v černé barvě

Zvuk Yamaha špičkové kvality, vytvořený bohatými zkušenostmi, tradicí a vysokou technologickou odborností

Společnost Yamaha, se 125letou historií výrobce hudebních nástrojů má také vysokou reputaci s HiFi komponenty. R-S201 byl vytvořen na základě těchto bohatých zkušeností a vysoké technologické odbornosti. Na základě konceptu „Přirozeného zvuku“ pro reprodukci hudby tak, jak skutečně zní a sestaven se svědomitou péčí od návrhu obvodu po základní produkci zvuku, i základní model reprodukuje zvuk vysoké kvality a hudebně bohatý zvuk.

40 předvoleb AM/FM stanic

Můžete uložit až 40 FM a AM nejčastěji poslouchaných stanic, následně je pohodlně zvolit na receiveru nebo pomocí dálkového ovládání. Automatické uložení předvoleb vám umožňuje automaticky vyhledat a uložit FM stanice, které můžete přijímat ve vaší oblasti. Na displeji se zobrazí frekvence a když chcete poslouchat novou stanici, můžete snadno naladit její frekvenci.

**Volič reproduktoru a konektory reproduktorů pro dva systémy**

Receiver je vybavený konektory pro dva systémy, umožňující připojit dvě sady reproduktorů. Volič reproduktoru usnadňuje volbu mezi výstupy reproduktorů, což umožňuje poslouchání zvuku z jednoho systému reproduktorů (A nebo B) nebo z obou (systémů A+B).

Vysoký výstupní výkon* 100 W × 2 a obvody zvuku vysoké kvality

R-S201, s výkonem 2 x 100 W*, který přesahuje jeho třídu, má konstrukci zvuku vysoké kvality, která minimalizuje délku cesty signálu a optimalizuje rozložení obvodu. Umístění napájecího transformátoru v blízkosti zesilovacího obvodu snižuje ztráty výkonu se zlepšením kapacity špičkového výkonu pro výstup s vysokou hlasitostí. Uzemnění signálu a napájení je připojeno k jednomu bodu, což odstraňuje vzájemné rušení pro dosažení vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je čisté a otevřené zvukové pole.

* 8 ohmů, 40 Hz—20 kHz, 0.2% THD

Jednoduchý a sofistikovaný design

R-S201 dědí jednoduchý a sofistikovaný design, kterým je HiFi audio společnosti Yamaha. S elegantním povrchem krásně harmonizuje s dalším HiFi audio vybavením. Ovládací tlačítka a ovladače hlasitosti také poukazují na naše odhodlání pro jednoduchost použití.

**Úspora energie**

Funkce správy napájení automaticky vypne napájení (přepne do pohotovostního režimu), když se zesilovač dlouhou dobu nepoužívá. Můžete ji nastavit na 2, 4, 8 nebo 12 hodin, nebo ji vypnout. Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu je jen 0.5 W, což zajišťuje skvělou úsporu energie.

Další důležité funkce

- Jednoduché dálkové ovládání
- Konektor pro připojení sluchátek

**Přípojná místa**

Vstup	
CD	1
LINE	2

Výstup

LINE	1 (Rec out)
Reproduktor	2 (4 konektory)
Konektor pro sluchátka	1